

# ПОРТАТИВНЫЙ LED ПРОЕКТОР LH160



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [www.optoma.nt-rt.ru](http://www.optoma.nt-rt.ru) || [omq@nt-rt.ru](mailto:omq@nt-rt.ru)

# LH160

Непревзойденный портативный бизнес проектор



- Яркий LED проектор 1080p – Яркость 1500 LED
- Действительно портативный - встроенный аккумулятор
- Простота установки - Автоматическая коррекция трапеции и четырех углов
- Опция беспроводных презентаций

Непревзойденный портативный бизнес проектор



## Specifications

|  |   |
|--|---|
| <b>Дисплей/Изображение</b>                                     |   |
| Технология отображения   | DLP   |
| Разрешение   | 1080p Full HD (1920x1080)   |
| Яркость (LED)  | 1 500лмн  |
| Контрастность  | 160 000:1   |
| Соотношение сторон   | 16:9  |
| Соотношение сторон - согласованное                             | 4:3,16:9  |
| Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная            | +/-20°  |
| Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная              | +/-30°  |
| Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений | Да  |
| Горизонтальная развертка                                       | 15 ~ 93кГц  |
| Вертикальная развертка   | 24 ~ 120Гц  |
| Равномерность светового потока                                 | 85%   |
| Размер экрана  | 0.47m ~ 2.84m (18.6" ~ 111.8") диагональ(Диагональ)   |
| <b>Характеристики лампы</b>                                    |   |
| Источник света   | LED   |
| Срок службы LED  | 30 000 часов  |
| <b>Оптические характеристики</b>                               |   |
| Проекционное отношение   | 1.2:1   |
| Проекционное расстояние (м)                                    | 0.49m - 2.97m   |
| Тип зума   | Фиксированный   |
| Фокусное расстояние (мм)                                       | 12.64   |
| Сдвиг объектива (offset)                                       | 100%  |
| <b>Совместимость</b>   |   |
| Подключения  | <b>Входы</b> 2 x HDMI, 1 x USB-A беспроводное подключение<br><b>Выходы</b> 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм   |
| <b>Общие</b>   |   |
| Уровень шума (обычный)   | 30дБ  |
| Уровень шума (макс.)   | 32дБ  |
| Совместимость с компьютером                                    | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| Меню / языки дисплея   | 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский |
| Режим работы 24/7  | Да  |
| Условия эксплуатации   | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Пульт управления   | Да  |
| Динамики   | 2   |
| Вт на динамик  | 4Вт   |
| В комплекте  | Переносная сумка<br>Кабель питания<br>Пульт ДУ<br>2 батарейки типа AAA<br>Руководство пользователя  |
| Совместимость операционной системы                             | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+   |
| Optional wireless models                                       | WHD200, WUSB  |
| <b>Питание</b>   |   |
| Питание  | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz   |
| Потребляемая мощность (standby)                                | 0.5W  |
| Срок службы аккумулятора                                       | До to 2.5hrs  |
| <b>Вес и габариты</b>  |   |
| Вес нетто  | 2.2кг   |
| Размеры (Ш x Г x В) (мм)                                       | 280 x 192 x 57  |





Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [www.optoma.nt-rt.ru](http://www.optoma.nt-rt.ru) || [omq@nt-rt.ru](mailto:omq@nt-rt.ru)